

Процедура реагирования в случае отказа интерфейса командной строки мониторинга и управления

Симптомы

- Команды `vstorage` и `shaman` выполняются с ошибками или не выполняются совсем;
- Команды `vstorage` и `shaman` не найдены;

Причины

- Недостаточный уровень прав пользователя;
- Узел не подключен к кластеру хранения;
- Неверно указано или не указано имя кластера хранения в параметрах запуска команд;
- Закончилось свободное место на загрузочном диске ОС;
- Операционная система узла хранения повреждена;

Влияние на доступность сервисов

Отказ интерфейса управления и мониторинга через командную строку узла хранения сам по себе не влияет на доступность данных и не приводит к остановке предоставления дискового ресурса или снижению надежности системы, но может свидетельствовать о наличии более серьёзных повреждений, которые тем или иным образом дадут о себе знать в ближайшем времени.

План реагирования

Отказ интерфейса командной строки СХД не требует немедленного реагирования. Администрирование системы хранения данных производится с использованием веб-интерфейса Р-Хранилище. В случае необходимости отслеживания состояния СХД из командной строки необходимо подключиться к другому серверу кластера и провести работы с него.

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:
https://micronode.ru/domestic/roplatforma/guide/dr/mitigation/vstorage_cli_failure

Last update: **2022/12/15 11:25**

